

Technische Daten

MG3001-P Media Gateway	
Audio	LPCM, MP3, WMA7/8/9, WAV
Video	MPEG1/2/4, DivX, XVID, WMV9, QuickTime (*.mp4) High Definition: MPEG2 (bis 1080i), MPEG4 (720p), WMV9 (720p)
Foto	JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG
Playlist	M3U, PLS
Onlinemedien	Live 365
Konformität	UPnP, INMPR, DLNA
Betriebssystem	Linux
Prozessor	Sigama Design EM8620L
Arbeitsspeicher	8 MB Flash-Speicher für Anwendungen, 64 MB DDR SDRAM
LED	Betriebsanzeige und Netzwerkstatus
VFD	Steuertasten mit Displayfunktionen
Netzwerk	WLAN 802.11b/g: 11/54Mb/s Fast Ethernet: 10/100Mb/s
Schnittstellen (frontseitig)	USB 2.0 Port für Speichermedien
Schnittstellen (rückseitig)	§ SCART-Ausgang (Unterstützung für CVBS, RGB, S-Video, Audio L/R, Daten/Steuerung) § Composite-Ausgänge (Video , Audio L/R) § S-Video-Port § Component-Port § SPDIF-Audioausgang (koaxial/optisch) § Ethernetport (RJ-45)
Fernsteuerung	Infrarot
Spannungsversorgung	110-240 V AC 50/60 Hz, 0,5A
Abmessungen	430 x 286,5 x 48 mm
Gewicht	3,0 kg
Standardausstattung	§ WLAN-Antenne § Dreifaches RCA AV-Kabel § S-Videokabel § SCART-Kabel § Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien § LAN-Kabel (RJ-45) § 2 Netzkabel § Installations-CD (Dienstprogramm eConsole, Referenzhandbuch, Adobe® Acrobat®) § Garantiekunde